

粉尘浓度开关 方便用户进行数据分析 具有较强的抗震布袋测漏

产品名称	粉尘浓度开关 方便用户进行数据分析 具有较强的抗震布袋测漏
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	粉尘浓度开关:DC 4-20mA RXS-FD:环境温 -20 ~ 60 ° C 河南:开封
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

粉尘浓度开关 方便用户进行数据分析 具有较强的抗震布袋测漏

产品应用领域：

粉尘浓度广泛应用于各种工业用途，包括：炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等行业。典型用途包括布袋除尘器滤袋破损的探测，或粉状材料回收、产品输送总量监测，或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测。

粉尘浓度开关技术指标

环境温度	-40 ~ 80 （电子部件）
环境湿度	45% ~ 95%RH

粉尘粒径	标称直径0.1 μ m ~ 200 μ m
被测管径	200mm- 3000mm (可根据实际情况定做)
工作温度	-50 ~ 260 (标准型) 其他温度可以定做
量程范围	0-50/100 mg/m ³ (可根据实际情况定做)
变送器功耗	小于1W
工作压力	2.5MPa
测量精度	± 2.5%、 ± 5%
工作电压	DC24V ± 12V
防护等级	IP65
接线方式	二线制通过M27 × 2不锈钢安装底座螺纹连接
输出方式	DC4 - 20mA或RS-232、 RS-485数据通讯接口
??????	1m/s?30m/s
插入深度	L=500mm、 L=800mm (标准型) 其他深度可以订做
粉体材料	包括：粉尘，煤粉，面粉，灰尘，烟尘，石墨，二氧化锰，生石灰等各种颗粒物

粉尘浓度开关安装：

1. 我公司根

据现场测量管径大小为

客户选配满足现场技术要求的静电式粉尘检漏

仪并提供M27×2安装底座。静电式粉尘检漏仪插入长度为被测管径的1/3左右为宜。

2. 管道静电式粉尘检漏仪应垂直或水平安装，不得安装在底部。

3.

安装底座是用来固定静电式粉尘检漏仪，开孔

尺寸为 31mm。开孔位置应远离阀门和弯头。安装位置附近要有平台，方便调试和维护。

4. 测量电极带有喷涂层的粉尘检漏仪：为防划伤，出厂时静电式粉尘检漏仪测量电极已套上热缩套管来保护喷涂套管，当取下热缩套管时，严防将电极放在坚硬的物件上转动，安装时取下热缩套管，用手指保护电极慢慢的插入，防止电极喷涂套管被安装底座等金属划伤而损坏。

5.

测量电极带有刚玉套管的粉尘检漏仪：由于刚玉套管耐磨但是很脆，安装时注意刚玉套管，不要碰到其他物体，用手指保护电极慢慢的插入。

6. 布袋检漏仪与底座之间加四氟垫片，用螺纹连接，防止管内有毒气体泄漏。注意：严禁缠绕生料带。

7.

布袋检漏仪外壳穿线孔需用防水胶带包扎密封。电缆应就近固定，并低于穿线孔，防止雨水进入变送器。

售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停产了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家从生产安装到售后，德州瑞祥胜环保科技有限公司给用户真诚服务，为用户减少损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。