

# 阿尔泰高速模拟量输入模块DAM3054P电压电流采集

产品名称	阿尔泰高速模拟量输入模块DAM3054P电压电流采集
生产厂家	北京阿尔泰科技发展有限公司
价格	/
规格参数	品牌:阿尔泰科技 型号:DAM3054P :
公司地址	中国北京北京北京市
联系电话	15600362816

## 产品详情

### 阿尔泰高速模拟量输入模块DAM3054P电压电流采集

??

DAM-3054P ? 8 ??????????????16 ? AD??? RS485  
??????????ModbusRTU????????????????????????????????????

????

#### 模拟量输入

输入通道	8路差分模拟量输入
输入类型	电压输入、电流输入
采集量程	默认出厂值4 ~ 20mA  0 ~ 20mA , 4 ~ 20mA , ± 20mA,0 ~ 5V,1 ~ 5V,0 ~ 10V , ± 5V , ± 10V  (需跳线设置为电压或电流量程, 设置方法见第本章第五节)
采样速率注1	每通道500sps

分辨率	16位
采集精度	± 0.1%
零点漂移	± 30uV/
满量程漂移	± 60ppm/
隔离电压	2500VRMS(浪涌保护电压)
量程设置	每个通道可单独选择量程
其他	
通讯接口	RS485
波特率	1200 ~ 115200bps
数据通讯速率注2	*大180次/秒 (单模块, 115200bps下)  *大24次/秒 (单模块, 9600bps下)  *大3次/秒 (单模块, 1200bps下)
看门狗	软件看门狗
供电电压	+10V ~ 30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	额定值0.8W @ 24VDC
操作温度	-10 ~ + 70
存储温度	-20 ~ + 85