

东莞厂家直销消防员呼救器随身携带火场求救SOS自动救援

产品名称	东莞厂家直销消防员呼救器随身携带火场求救SOS自动救援
生产厂家	东莞市台鼎信息技术有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	东莞凤岗官井头河背岭二路11号
联系电话	15578803553

产品详情

东莞厂家直销消防员呼救器随身携带火场求救SOS自动救援

RHJ330/A消防员呼救器采用国外新数码大规模集成电路芯片研制生产，电池在同等容量、同等时间下该芯片可同时驱动6只以上高亮度LED灯和声响预报警、强报警输出电路。声响强度大于105dB，方位灯发光亮度是正常亮度的4倍。该呼救器壳体采用高强度PC材料，内部采用免维护高能防爆充电电池和高灵敏度运动侦测开关，是目前常规呼救器最理想的升级换代产品。该呼救器为本质安全型，防爆标志Exib II BT3 Gb。

》 技术参数

1、性能指标：

- 1) 相对静止状态时间：30S ± 1S (使用者停止运动至发出预报警的时间)
- 2) 预报警状态时间：15S ± 1S (预报警开始后，使用者停止运动至强报警的时间)
- 3) 预报警声响强度： 90-100dB (1米远)
- 4) 连续开机时间： > 24h
- 5) 强报警时间： 330min (预报警结束至欠压灯亮或有“滴”的报警声)
- 6) 强报警声响强度： 100-105dB (3米远)
- 7) 报警频率：1800Hz ~ 3.2KHz
- 8) 防爆标志：Exib II BT3 Gb
- 9) 欠压警示电压：7.2V ± 0.5V (声响报警1次/5S，灯闪报警1次/3S)
- 10) 电池电压：9.6V
- 11) 方位灯亮度：3.51 × 10⁵cd/m²
- 12) 重量：105分贝的强报警声，救援监护人员可据此迅速确定佩戴者的位置。在此期间，呼救器按此节奏一直报警，直到呼救器被重新手动按下呼救器面板上右侧

“开启|关闭”按键才能解除报警声。

5

) 在佩戴者现场出

现危急情况时，可手动按下呼救器面

板上左侧（报警|复位）按钮可进入强制报警模式

，呼救器便发出声响强报警和连续的

LED灯频闪，以便救援监护人员迅速救援。

注意：

1、呼救器右侧“开启|关闭”按键同时也是呼救器的电源开关键。

2、打开和关断呼救器电源按键开关，请勿在易燃易爆场所进行以防触点产生火花使可燃气体爆炸。

》 电池的使用与充电

1) 充电电池在出厂时已装入壳体内，为保证其密封性能，不允许拆卸。

2) 每次使用后，须使用专用充电器对呼救器进行充电，充电时间为12-14小时。充电器上的红色指示灯只作充电显示，电池充满后颜色灯会转变成绿色。

3) 每次使用之前须对呼救器状态进行检测，呼救器不能正常工作，请及时与供应商联系。呼救器更换电池请与厂家联络，必须更换防爆电池。

4)、警告：

呼救器低电压报警和欠压灯闪亮时请及时充电。

请勿在易燃易爆场所操作、充电和维修。

忽视该警告可能引起严重的人身伤亡。