

# 本安接线盒JHH系列

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 本安接线盒JHH系列             |
| 生产厂家 | 六班电气有限公司               |
| 价格   | /六班电气                  |
| 规格参数 | 额定电压: 60V<br>:<br>:    |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门 |
| 联系电话 | 18312943988            |

## 产品详情

### 本安接线盒JHH系列

概述：JHH 系列用本安电路用接线盒（以下简称接线盒）采用 ABS 工程塑料制成，具有耐腐蚀、防潮、长寿、连接快捷、方便等特点。只能用于检验合格的煤矿井下监测系统、通讯等本安电路的线路连接、分支，以及电路回路小于 DC 30V/1A 的有爆炸性混合物的其它场合。

防爆型式：矿用本质安全型 防爆标志 :Ex ib I Mb

#### 主要技术参数

| 型号   | 电缆通数 | 电缆线径  | 外形尺寸 (mm)    | 重量 (Kg) |
|------|------|-------|--------------|---------|
| JHH2 | 2    | φ6-12 | 175*110*48mm | 0.4     |

|       |    |                                     |              |      |
|-------|----|-------------------------------------|--------------|------|
| JHH3  | 3  | ?6-12                               | 175*145*48mm | 0.45 |
| JH    | 4  | ?6-12                               | 175*175*48mm | 0.55 |
| J     | 5  | ?A2 6-12<br>B3 6-16                 | 175*145*48mm | 0.98 |
| J     | 6  | ?A2 6-12<br>B4 6-16                 | 197*210*65mm | 1.2  |
| JHH7  | 7  | ? B3 6-16 C1 10-18 D218-26          | 240*210*65mm | 1.8  |
| JHH8  | 8  | ?A4 6-12<br>B16-16 C1 10-18 D218-26 | 375*203*77mm | 2.3  |
| JHH10 | 10 | ?A4 6-12<br>D218-26 E2 29-34F233-27 | 530*300*97mm | 6.5  |

适用环境：

- a、环境温度：-20 ~ +40
- b、相对湿度：96% (+25 )
- c、相对压力：80kPa ~ 110kPa
- d、煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸危险的环境。

安装、使用

1 打开接线盒上盖，拧开压紧螺母，把线做好头接入接线盒的接线板上的压线端子，要注意每路各自对准，不要交叉连接。

2  
线接好后，要把上盖盖好，螺丝要均匀受力，把密封垫压平、压紧。用压紧螺母要把线压紧，线径的粗细要和密封圈配合适当，过松或过紧须更换适当的密封圈。

3尽量安装到异物砸碰不到的和水溅不到的地方或悬挂起来。

注意事项：只允许用于经防爆检验合格的本质安全电路中使用。



