

QYFB-02 无线风力报警仪风速传感器风速监测仪

产品名称	QYFB-02 无线风力报警仪风速传感器风速监测仪
生产厂家	清易电子（天津）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:清易 供电:太阳能 产地:河北邯郸
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路16号103室-20（集中办公区
联系电话	13315062853

产品详情

QYFB-02 无线风力报警仪风速传感器风速监测仪



无线传输，信号流畅稳定告别布线烦恼
可视距离可达1.5km

技术参数

风速

精度： $\pm 1\text{m/s}$

启动风力：0.2-0.4 m/s

量程：0~32.4 m/s

风向

量程：16方位

其它参数

供电电压：传感器：太阳能（3W）+锂电池供电（5200mAh）

报警仪：12V DC

输入信号：470MHz无线通讯或RS485

探头线长：1.5m（标配）

传输距离：可视距离1.5km

预警值门限：0.8m/s

报警值门限：1.3m/s

设备功耗：50mA

防护等级：传感器：IP66

报警仪：IP67

供电盒：IP67

尺寸、重量

外观尺寸：

风速传感器：长194mm*宽65mm*高123mm

风向传感器：长264mm*宽65mm*高153mm

报警仪：长149mm*宽120mm*高63mm

供电盒：长149mm*宽120mm*高63mm

整机重量：

风速传感器：98g

风向传感器：104g

报警仪：355g

供电盒：398g